Лекция 15
Модель Тирринга: решение методом анзатца Бете

Рассмотрим массивную модель Тирринга

$$S^{TM}[\psi,\bar\psi]=\int d^2x\,\left(\bar\psi(i\hat\partial-m_0)\psi-\frac{g}{2}(\bar\psi\gamma^\mu\psi)^2\right), \tag{1}$$

причем

$$\psi=\begin{pmatrix}\psi_+\\ \psi_-\end{pmatrix},\qquad \gamma^0=\begin{pmatrix} & i\\ -i & \end{pmatrix}=-\sigma^2,\qquad \gamma^1=\begin{pmatrix} & i\\ i & \end{pmatrix}=i\sigma^1,\qquad \gamma^3=\gamma^0\gamma^1=\begin{pmatrix}-1 & \\ & 1\end{pmatrix}=-\sigma^3. \tag{2}$$

Гамильтониан модели Тирринга имеет вид

$$H=\int dx\,(i\psi^+\sigma^3\partial_x\psi-m_0\psi^+\sigma^2\psi+2g\psi_+^+\psi_+\psi_-^+\psi_-) \tag{3}$$

с коммутационными соотношениями

$$\psi^+_{\alpha'}(x')\psi_\alpha(x)+\psi_\alpha(x)\psi^+_{\alpha'}(x')=\delta_{\alpha'\alpha}\delta(x'-x), \tag{4}$$

причем импульс P и оператор числа частиц Q имеют вид

$$P=-i\int dx\,\psi^+\partial_x\psi,\qquad Q=\int dx\,\psi^+\psi. \tag{5}$$

Давайте вспомним картинку Дирака. Спектр $\epsilon^2-p^2=m^2$ имеет две ветви: $\epsilon=\pm\sqrt{p^2+m^2}$. Согласно принципу Паули в одном состоянии может находиться одно возбуждение. Поэтому стандартный вакуум образован "морем" фермионных возбуждений с отрицательными энергиями. Если мы удалим все это "море", то возникнет "голый вакуум" или *псевдовакуум*. Очевидно, голый вакуум имеет бесконечно большую энергию и не может претендовать на роль основного состояния. Тем не менее, истинный вакуум можно найти как "возбуждение" над псевдовакуумом.

Рассмотрим сначала случай свободных фермионы $g=0$. Обозначим через $|\Omega\rangle$ состояние, удовлетворяющее условиям

$$\psi_\alpha(x)|\Omega\rangle=0,\qquad \langle\Omega|\psi^+_\alpha(x)=0. \tag{6}$$

Введем волновую функцию "N-частичного" состояния:

$$|\Psi_N\rangle=\int d^Nx\,\chi^{\alpha_1\dots\alpha_N}(x_1,\dots,x_N)\psi^+_{\alpha_1}(x_1)\dots\psi^+_{\alpha_N}(x_N)|\Omega\rangle. \tag{7}$$

Эти функции являются собственными векторами оператора Q:

$$Q|\Psi_N\rangle=N|\Psi_N\rangle.$$

Таким образом, полное пространство состояний $\mathcal{H}$ распадается в сумму по собственным значениям Q:

$$\mathcal{H}\simeq\bigoplus_{N=0}^{\infty}\mathcal{H}_N,\qquad v\in\mathcal{H}_N\Leftrightarrow Qv=Nv. \tag{8}$$

Действие гамильтониана $|\Psi_N\rangle$ имеет вид

$$\hat H_N=\sum_{k=1}^N(i\sigma^3_k\partial_{x_k}-m_0\sigma^2_k),$$

где σ^i_k действует на пространстве k-й частицы. При $N=1$ собственное состояние имеет вид

$$\chi_\lambda(x)=\begin{pmatrix}e^{-\lambda/2}\\ -ie^{\lambda/2}\end{pmatrix}e^{ixm_0\,\mathrm{sh}\,\lambda}. \tag{9}$$

Многочастичное решение свободнополевого гамильтониана имеет вид

$$\chi^{\alpha_1\dots\alpha_N}_{\lambda_1\dots\lambda_N}(x_1,\dots,x_N)=\sum_\sigma(-1)^\sigma\prod_{k=1}^N\chi^{\alpha_{\sigma_k}}_{\lambda_{\sigma_k}}(x_k). \tag{10}$$

Энергия N-частичного состояния равна

$$E_N(\lambda_1,\dots,\lambda_N)=m_0\sum_{k=1}^N\operatorname{ch}\lambda_k. \tag{11}$$

Какие значения могут принимать параметры λ? Если система находится в ящике размера L с циклическими граничными условиями, то "быстроты" λ_k являются решениями уравнений

$$e^{im_0L\operatorname{sh}\lambda_k}=1\qquad k=1,\dots,N. \tag{12}$$

Следовательно,

$$\operatorname{sh}\lambda_k=\frac{2\pi n_k}{m_0L},\qquad n_k\in\mathbb{Z}.$$

Это значит, что λ_k находится либо на вещественной оси, либо на прямой $i\pi+\mathbb{R}$. Последние решения соответствуют отрицательным энергиям и конденсат таких возбуждений может дать истинный вакуум. Очевидно, основному состоянию соответствует состояние, в котором все состояния отрицательной энергии заполнены. Положим $\lambda_k=i\pi+\beta_k$. Чтобы определить вакуумную энергию, введем ультрафиолетовое обрезание

$$-\Theta<\beta_k<\Theta,\qquad\Theta\simeq\log\frac{\Lambda}{m_0}. \tag{13}$$

В термодинамическом пределе $L\to\infty$ энергия вакуума равна

$$E_0=-L\int_{-\Theta}^{\Theta}d\beta\,\rho(\beta)m_0\operatorname{ch}\beta,\qquad\rho(\beta)=\frac{1}{L}\left|\frac{dn}{d\beta}\right|=\frac{m_0}{2\pi}\operatorname{ch}\beta.$$

Конечно, энергия основного состояния сама по себе бессмысленна, интересны энергии возбужденных состояний. Возбуждению с быстротой θ соответствует дополнительный корень в точке

$$\lambda_k=\theta\qquad\text{(частица)},$$

или дырка (отсутствие корня) в точке

$$\lambda_k=\theta+i\pi\qquad\text{(античастица)}.$$

Поскольку корни уравнений (12) никак не связаны друг с другом, мы получаем систему невзаимодействующих частиц и античастиц с $p=(m\operatorname{ch}\theta,m\operatorname{sh}\theta)$, подчиняющихся принципу Паули, то есть то, что мы и должны были получить.

Теперь включим взаимодействие. Оператор взаимодействия в (3) коммутирует с оператором числа частиц Q, а по отношению к псевдовакууму $|\Omega\rangle$ нет никаких античастиц. Поэтому оператор взаимодействия действует внутри пространств $\mathcal{H}_N$:

$$\hat H_N=\sum_{k=1}^N(i\sigma_k^3\partial_{x_k}-m_0\sigma_k^2)+g\sum_{k<l}^N\delta(x_k-x_l)(1-\sigma_k^3\sigma_l^3). \tag{14}$$

Конструкция из сигма-матриц в правой части есть:

$$\frac{1}{2}(1\otimes1-\sigma^3\otimes\sigma^3)^{\alpha_1'\alpha_2'}_{\alpha_1\alpha_2}=\delta_{\alpha_1'+}\delta_{\alpha_1+}\delta_{\alpha_2'-}\delta_{\alpha_2-}+\delta_{\alpha_1'-}\delta_{\alpha_1-}\delta_{\alpha_2'+}\delta_{\alpha_2+}. \tag{15}$$

Член взаимодействия в гамильтониане (14) плохо определен. Действительно, благодаря дельта-функциональному члену, волновая функция разрывна при $x_k=x_l$. В то же время действие гамильтониана зависит от волновой функции как раз в этой точке. Покажем, что, несмотря на это, ответ не зависит от регуляризации. Рассмотрим уравнение

$$f'(x)-c\delta(x)f(x)=g(x).$$

Регуляризуем дельта-функцию произвольным образом:

$$f'(x) - c\delta_a(x)f(x) = g(x), \qquad \lim_{a\to 0}\delta_a(x) = \delta(x). \tag{16}$$

Пусть

$$\delta_a(x) = \epsilon'_a(x).$$

Тогда

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = c\epsilon'_a(x) + \frac{g(x)}{f(x)}$$

и при достаточно малых a имеем

$$f(x) = \mathrm{const}\, e^{c\epsilon_a(x)}.$$

Отсюда в пределе $a \to 0$ имеем

$$f(+0) = e^c f(-0). \tag{17}$$

Одночастичные состояния опять описываются решениями (9). Рассмотрим двухчастичное состояние. Поскольку взаимодействие контактное (отлично от нуля только при $x_1 = x_2$), при $x_1 \neq x_2$ волновая функция представляет собой решение уравнений для свободных фермионов. Благодаря законам сохранения энергии и импульса, рассеяние безотражательно и мы имеем:

$$\chi^{\alpha_1\alpha_2}_{\lambda_1\lambda_2}(x_1,x_2) = \begin{cases} A_{12}\chi^{\alpha_1}_{\lambda_1}(x_1)\chi^{\alpha_2}_{\lambda_2}(x_2) - A_{21}\chi^{\alpha_1}_{\lambda_2}(x_1)\chi^{\alpha_2}_{\lambda_1}(x_2) & \text{при } x_1 < x_2, \\ A_{21}\chi^{\alpha_1}_{\lambda_1}(x_1)\chi^{\alpha_2}_{\lambda_2}(x_2) - A_{12}\chi^{\alpha_1}_{\lambda_2}(x_1)\chi^{\alpha_2}_{\lambda_1}(x_2) & \text{при } x_1 > x_2. \end{cases} \tag{18}$$

Эта функция, очевидно, антисимметрична по (α_1, x_1), (α_2, x_2) и содержит (с точностью до общего множителя) один свободный параметр A_{12}/A_{21}, который должен зависеть от константы связи g. Прямое вычисление дает

$$\frac{A_{12}}{A_{21}} = R(\lambda_1 - \lambda_2), \qquad R(\lambda) = e^{-i\Phi(\lambda)} = \frac{\mathrm{ch}\,\frac{\lambda+ig}{2}}{\mathrm{ch}\,\frac{\lambda-ig}{2}}. \tag{19}$$

Функцию $\Phi(\lambda)$ удобно фиксировать условием кососимметричности

$$\Phi(-\lambda) = -\Phi(\lambda). \tag{20}$$

Величины λ_k естественно определены по модулю $2\pi i$.

Заметим, что функция $R(\lambda)$ периодична по g с периодом 2π. Так как мы будем строить вакуум, близкий к вакууму свободных фермионов, следует считать, что решение имеет смысл при

$$-\pi < g < \pi. \tag{21}$$

Теперь нетрудно построить общее N-частичное решение (*анзатц Бете*):

$$\chi^{\alpha_1\ldots\alpha_N}_{\lambda_1\ldots\lambda_N}(x_1,\ldots,x_N) = \sum_\tau (-1)^{\sigma\tau} A_{\lambda_{\tau_1},\ldots,\lambda_{\tau_N}}[\sigma] \prod_{k=1}^N \chi^{\alpha_{\sigma_k}}_{\lambda_{\tau_k}}(x_{\sigma_k}) \quad \text{при } x_{\sigma_1} < \ldots < x_{\sigma_N}. \tag{22}$$

Коэффициенты A удовлетворяют соотношениями

$$A_{\ldots,\lambda_i,\lambda_{i+1},\ldots}[\ldots,\sigma_i,\sigma_{i+1},\ldots] = R(\lambda_i - \lambda_{i+1})A_{\ldots,\lambda_{i+1},\lambda_i,\ldots}[\ldots,\sigma_{i+1},\sigma_i,\ldots]. \tag{23}$$

Наложим теперь циклическое граничное условие

$$\chi(\ldots,x_k+L,\ldots) = \chi(\ldots,x_k,\ldots). \tag{24}$$

Тогда получим

$$e^{im_0 L\,\mathrm{sh}\,\lambda_k} = \prod_{\substack{l=1\\ l\neq k}}^N R(\lambda_k - \lambda_l). \tag{25}$$

Эта система уравнений на параметры λ_k называется системой *уравнений Бете*. Уравнения Бете — нелинейные уравнения с N неизвестными, причем, как ожидается, в физически интересных случаях $N \to \infty$. Тем не менее, сделан огромный шаг: решение задачи сведено к решению системы алгебраических уравнений. Каждому решению этой системы, т. е. каждому набору чисел $(\lambda_1, \ldots, \lambda_N)$, удовлетворяющему (25), соответствует единственное состояние системы. Компоненты λ_k решения называются *корнями* уравнений Бете.

Логарифмируя уравнения Бете, найдем

$$m_0 L \operatorname{sh} \lambda_k + \sum_{l=1}^{N} \Phi(\lambda_k - \lambda_l) = 2\pi n_k, \tag{26}$$

причем энергия и импульс состояния равны

$$E_N(\lambda_1, \ldots, \lambda_N) = m_0 \sum_{i=1}^{N} \operatorname{ch} \lambda_i, \qquad P_N(\lambda_1, \ldots, \lambda_N) = m_0 \sum_{i=1}^{N} \operatorname{sh} \lambda_i. \tag{27}$$

Зададимся вопросом: как могут располагаться корни уравнений Бете? Естественно, подходят вещественные корни и корни на прямой $i\pi + \mathbb{R}$. Общие комплексные корни могут располагаться симметрично относительно одной из прямых $\mathbb{R}$ и $i\pi + \mathbb{R}$. Более подробный анализ показывает, что других типов решений не может быть.

Можно показать, что решения уравнений Бете взаимно-однозначно связаны с наборами чисел $(n_1, \ldots, n_N)$. Понятно также, что различным n_k соответствуют различные λ_k и наоборот. Из принципа Паули следует, что все λ_k должны быть различны и что, следовательно,

$$n_k \neq n_l \qquad (k \neq l). \tag{28}$$

Естественно предположить, что наименьшей энергии отвечает решение уравнений Бете с отрицательными энергиями "голых частиц", т. е. с $\operatorname{Im} \lambda_k = \pi$. Будем писать

$$\lambda_k = i\pi + \beta_k.$$

Чтобы минимизировать энергию, надо заполнить все состояния отрицательной энергии, поэтому надо, чтобы целые числа n_k шли через единицу:

$$n_{k+1} - n_k = \pm 1, \tag{29}$$

причем удобно выбрать знак так, чтобы величина β_k росла с k. Поэтому примем

$$n_k = k_0 - k$$

с некоторым k_0. Тогда

$$m_0 L \operatorname{sh} \beta_k = 2\pi(k - k_0) + \sum_{l=1}^{N} \Phi(\beta_k - \beta_l).$$

В термодинамическом пределе $L \to \infty$ расстояние между уровнями стремится к нулю и можно продифференцировать это уравнение по β_k. Мы получим

$$m_0 \operatorname{ch} \beta = 2\pi\rho(\beta) + \int_{-\Theta}^{\Theta} d\beta'\, \Phi'(\beta - \beta')\rho(\beta'). \tag{30}$$

Здесь

$$\rho(\beta) = \frac{1}{L}\frac{dk}{d\beta} \tag{31}$$

— плотность состояний, связанная с числом голых частиц N в состоянии формулой

$$\int_{-\Theta}^{\Theta} d\beta\, \rho(\beta) = \frac{N}{L}. \tag{32}$$

При $\Theta \to \infty$ величина m_0 стремиться к нулю при $g > 0$ и к бесконечности при $g < 0$. При $g > 0$ можно показать, что $\rho(\beta)/m_0 \to \infty$. Поэтому следует искать формальное решение однородного уравнения, которое получается из (30) при $m_0 = 0$, $\Theta \to \infty$. Оно имеет вид

$$\rho(\beta) = \text{const} \cdot \operatorname{ch} \frac{\pi\beta}{\pi + g}. \tag{33}$$

Коэффициент пропорциональности вычисляется более аккуратным вычислением и оказывается конечным.

Рассмотрим теперь море фермионов с одной дыркой с быстротой $\beta_n = \lambda$.[1] В этом случае система уравнений выглядит следующим образом:

$$m_0 \operatorname{ch} \beta = 2\pi\rho(\beta) - \frac{\Phi'(\beta - \lambda)}{L} + \int_{-\Theta}^{\Theta} d\beta'\, \Phi'(\beta - \beta')\rho(\beta'). \tag{34}$$

Обозначив через $\rho_0(\beta)$ решение уравнения (30) и вычтя это уравнение из (34), получим

$$2\pi\delta\rho(\beta, \lambda) + \int_{-\Theta}^{\Theta} d\beta'\, \Phi'(\beta - \beta')\delta\rho(\beta', \lambda) = \frac{1}{L}\Phi'(\beta - \lambda). \tag{35}$$

Здесь

$$\delta\rho(\beta, \lambda) = \rho(\beta) - \rho_0(\beta).$$

В пределе $\Theta \to \infty$ это уравнение легко решить методом Фурье. Действительно, пусть

$$\Phi'_\omega = \int_{-\infty}^{\infty} d\beta\, \Phi'(\beta) e^{i\beta\omega}, \qquad \delta\rho_\omega(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} d\beta\, \delta\rho(\beta, \lambda) e^{i\beta\omega}.$$

Применяя преобразование Фурье к уравнению (35), получаем алгебраическое уравнение

$$2\pi\delta\rho_\omega(\lambda) + \Phi'_\omega \delta\rho_\omega(\lambda) = \frac{1}{L}\Phi'_\omega e^{i\lambda\omega}.$$

Легко проверить, что

$$\Phi'_\omega = -2\pi \frac{\operatorname{sh} g\omega}{\operatorname{sh} \pi\omega}, \qquad \delta\rho_\omega(\lambda) = -\frac{1}{L} \frac{\operatorname{sh} g\omega}{\operatorname{sh} \frac{\pi - g}{2}\omega \operatorname{ch} \frac{\pi + g}{2}\omega} e^{i\lambda\omega}. \tag{36}$$

Энергия возбуждения определяется как разность $E_{N+1} - E_N$ и равна

$$\epsilon(\lambda) = m_0 \operatorname{ch} \lambda - m_0 L \int_{-\Theta}^{\Theta} d\beta\, \delta\rho(\beta, \lambda) \operatorname{ch} \beta,$$
$$p(\lambda) = m_0 \operatorname{sh} \lambda - m_0 L \int_{-\Theta}^{\Theta} d\beta\, \delta\rho(\beta, \lambda) \operatorname{sh} \beta.$$

Ситуация здесь различна при положительных и отрицательных g.

При $g < 0$ интегралы в этих выражениях сходятся при $\Theta \to \infty$. Но если мы положим $\Theta = \infty$, мы получим, что $\epsilon(\lambda) = p(\lambda) = 0$, так как $\delta\rho_{\pm i} = \frac{1}{L} e^{\pm\lambda}$. Поэтому следует перенормировать затравочную массу m_0. Явное вычисление первой поправки, связанной с полюсами функции $\delta\rho_\omega$ в точках $\omega = \pm\frac{i\pi}{\pi + g}$ дает

$$m_0 = M \exp\left(-\frac{g}{\pi + g}\Theta\right) \sim M \left(\frac{m_0}{\Lambda}\right)^{g/(\pi+g)}, \tag{37}$$

где M — конечная постоянная размерности массы. Сравнивая с нашей предыдущей оценкой

$$m_0 \sim M^{2-\beta^2}, \tag{38}$$

[1] К сожалению, в предыдущей версии лекции при рассмотрении моря фермионов с одной дополнительной частицей была допущена ошибка. Я благодарен И. Протопопову, заметившему ее при решении задачи 6.4. Исследование дополнительной частицы на самом деле требует рассмотрения так называемых струнных решений уравнений Бете.

где β — константа связи модели синус-Гордона, получаем соотношение

$$\frac{g}{\pi} = 1 - \beta^2,$$

отличное от соотношения

$$\frac{g}{\pi} = \beta^{-2} - 1,$$

приведенного в Лекции 2. Можно предположить, что нормировка константы связи g_{BA} в анзатце Бете отлична от физической нормировки g_{OPE}, определенной операторными разложениями, за пределами первой поправки по теории возмущений. Тем не менее, если постулировать

$$\frac{g_{\mathrm{BA}}}{\pi} = \frac{g_{\mathrm{OPE}}}{\pi + g_{\mathrm{OPE}}},$$

то результаты, полученные разными способами, совпадают. Заметим, что область определения (21) для константы g_{BA} эквивалентна области релевантности возмущения для модели синус-Гордон:

$$0 < \beta^2 < 2.$$

При $g > 0$ ситуация несколько иная. Полюсы функции $\delta\rho_\omega(\lambda)$ при $\omega = \pm i\pi/(\pi + g)$ становятся ближе к вещественной оси, чем точки $\pm i$. Это значит, что интегралы в формулах для импульса и энергии расходятся, что соответствует $m_0 \to 0$. Строго говоря, требуется явное вычисление $\delta\rho(\beta, \lambda)$ и затем интегралов для энергии и импульса возбуждений. Однако вся эта процедура приводит к ответам, получающимся аналитическим продолжением из области $g < 0$. Это значит, что формула для перенормировки массы (37) верна и в этом случае.

Энергия и импульс возбуждения равны ($g = g_{\mathrm{BA}}$)

$$\epsilon(\lambda) = m \operatorname{ch} \frac{\pi\lambda}{\pi + g}, \qquad p(\lambda) = m \operatorname{sh} \frac{\pi\lambda}{\pi + g}, \qquad m = \frac{M}{g} \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{2} \frac{\pi - g}{\pi + g} \right). \tag{39}$$

Таким образом, частицы имеют релятивистский спектр с быстротой

$$\theta = \frac{\pi\lambda}{\pi + g}.$$

Совершенно аналогично вычисляется спектр дырок, соответствующий античастицам.

Следует еще вычислить S-матрицу частиц и дырок. Для этого надо рассмотреть систему из двух частиц и сравнить уравнения на фазы этих частиц с уравнением на фазы, следующим из S-матрицы. Реально сделать это довольно сложно, поэтому проще найти S-матрицу так, как она была найдена для $O(N)$-моделей в прошлой лекции. Явный вид в базисе $(++, +-, -+, --)$ следующий:

$$S(\theta) = \left(S^{\alpha_1\alpha_2}_{\beta_1\beta_2}(\theta) \right) = \begin{pmatrix} a(\theta) & & & \\ & b(\theta) & c(\theta) & \\ & c(\theta) & b(\theta) & \\ & & & a(\theta) \end{pmatrix}, \tag{40}$$

причем

$$\frac{b(\theta)}{a(\theta)} = \frac{\operatorname{sh} \frac{\theta}{p}}{\operatorname{sh} \frac{i\pi - \theta}{p}}, \qquad \frac{c(\theta)}{a(\theta)} = \frac{\operatorname{sh} \frac{i\pi}{p}}{\operatorname{sh} \frac{i\pi - \theta}{p}}, \qquad \left(\beta^2 = 2\frac{p}{p+1} \right). \tag{41}$$

Общий множитель имеет довольно сложный вид:

$$a(\theta) = -\frac{\Gamma\left(\frac{1}{p}\right)\Gamma\left(1 + \frac{i\theta}{\pi p}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{p} + \frac{i\theta}{\pi p}\right)} \prod_{n=0}^{\infty} \frac{R_n(\theta) R_n(i\pi - \theta)}{R_n(0) R_n(i\pi)}, \qquad R_n(\theta) = \frac{\Gamma\left(\frac{2n}{p} + \frac{i\theta}{\pi p}\right)\Gamma\left(1 + \frac{2n}{p} + \frac{i\theta}{\pi p}\right)}{\Gamma\left(\frac{2n+1}{p} + \frac{i\theta}{\pi p}\right)\Gamma\left(1 + \frac{2n-1}{p} + \frac{i\theta}{\pi p}\right)}. \tag{42}$$

При $0 < p < 1$ $(0 < \beta^2 < 1)$ в теории имеются связанные состояния, соответствующие полюсам в точках

$$\theta_n = i\pi - i\pi p n, \qquad n = 1, 2, \ldots, \left\lfloor \frac{1}{p} \right\rfloor.$$

Массы этих состояний равны

$$M_n = 2m \sin \frac{\pi p n}{2} \tag{43}$$

Литература

[1] М. Годен, Волновая функция Бете, М., «Мир», 1987

[2] Н. М. Боголюбов, А. Г. Изергин, В. Е. Корепин, Корреляционные функции интегрируемых систем и квантовый метод обратной задачи, М., «Наука», 1992

Задачи

1. Получите (3) из (1). Выведите (14).

2. Получите (9).

3. Выведите (19).

4. Получите соотношения (37) и (39).

5. Методом анзатца Бете найдите волновую функцию системы N тождественных нерелятивистских бозонов, взаимодействующих через потенциал

$$U(x) = c\delta(x).$$

Найдите систему уравнений Бете для них. Напишите эту систему в термодинамическом пределе при конечной плотности частиц n. Найдите энергию основного состояния в пределе $c \to \infty$.